

BeeTel 610eco

Analoges DECT / GAP-
Schnurlostelefon


Your connection to the world

200 Telefonbucheinträge

Freisprechfunktion am Mobilteil

Polyphone Klingeltöne



Highlights

- Telefonbuch für 200 Namen (15 Zeichen) und Nummern (24 Ziffern)
- Freisprechfunktion am Mobilteil
- Hörer-Klingeltöne: 9 polyphone
- Erweiterbar auf bis zu 5 Mobilteile
- Rufnummernanzeige CLIP*
- Hörerlautstärke einstellbar
- Wahlwiederholung (5 Nummern)

Leistungsmerkmale

- Schnurloses DECT Telefon, GAP-kompatibel
- Alphanumerisches schwarz-weiß LC-Display mit 5 Zeilen
- Blaue Display-Hintergrundbeleuchtung
- Hörer-Lautstärkeneinstellung: 5 Stufen
- Hörer-Ruflautstärke: 5 Stufen
- Unterschiedliche Melodien intern/extern
- 10 VIP-Nummern mit eigenem Klingelton*
- Basisstation-Klingeltöne: 9 Töne
- Basisstation-Ruflautstärke: 5 Stufen
- Basisstation/Hörer-Systemsicherheit (PIN-Code: 4 Ziffern)
- Wahlmodus: MFV und IWV
- Wahlwiederholung der letzten 5 Nummern (Speicherlänge: 24 Ziffern)
- Interkom zwischen 2 Mobilteilen
- Weiterverbinden zwischen den Mobilteilen

- 3-er Konferenz
- Hörer: An/Aus-Funktion, Tastensperre, Namensvergabe, Anzeige von Uhrzeit/Datum im Ruhezustand
- Gesprächsdaueranzeige
- Mikrophon Stummschaltung
- Wahlwiederholungsspeicher löschen
- Weckfunktion, Pausenwahl
- Einstellbare Flash-Zeit
- Rufnummernanzeige*:
 - Liste angenommener und entgangener Anrufe (30 Einträge)
 - Anrufliste einschließlich Uhrzeit/Datum
 - Namensidentifikation via Telefonbuch
- Jedes Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen registriert werden
- Reichweitenwarnung
- Warnung „Niedriger Akkuladestatus“

Lieferumfang

- Basis
- Mobilteil
- Netzteil
- TAE-Kabel, ca. 2,5m
- Akkus: 2x AAA (NiMH)
- Bedienungsanleitung
- Servicekarte

Technische Daten

- Anschlussart: analoges Festnetz
- Funkstandard: DECT, GAP
- Standby-Zeit: ca. 120 Stunden
- Gesprächszeit: ca. 13 Stunden
- Akkus: 2x AAA (NiMH)
- Anschlusskabellänge: ca. 2,5m
- Abmessungen:
 - Basis: (HxBxT) 9,5cm x 10,5cm x 4cm
 - Handteil: (HxBxT) 13,5cm x 4,7cm x 2,3cm

Artikelnummer

- Artikelnummer: 208032
- EAN-Code: 5411519010780

Zubehör

- Ladeschale, Mobilteil

* Sofern vom Netzbetreiber bereitgestellt

ECO MODE: Automatische Reduzierung der Sendeleistung, wenn sich das Mobilteil in der Basis befindet. Diese Funktion ist nicht aktiv, wenn ein Telefonat mit dem Gerät geführt wird oder wenn mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet ist.