

BeeTel 1000

Analoges DECT / GAP Outdoor-Schnurlostelefon

Doppelte DECT Reichweite

Eingebaute LED-Taschenlampe

Staub- und spritzwassergeschützt



Highlights

- Doppelte DECT Reichweite (bis zu 700m im Freien)**
- Eingebaute Taschenlampe (3 LED)
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54 Standard (Mobilteil und Ladeschale)
- Telefonbuch für 50 Namen (12 Zeichen) und Nummern (24 Ziffern)
- Rufnummernanzeige CLIP*
- Freisprechfunktion am Mobilteil
- Hörer-Klingeltöne: 5 polyphone, 5 polytone

Leistungsmerkmale

- Schnurloses DECT Outdoor-Telefon, GAP kompatibel
- Mobilteil seitlich gummiert
- Erweiterbar auf bis zu 5 Mobilteile
- Alphanumerisches schwarz-weiß LC-Display mit 3 Zeilen
- Orange Display-Hintergrundbeleuchtung
- Beleuchtete Tastatur
- Hörer-Lautstärkeneinstellung: 5 Stufen
- Hörer-Ruflautstärke: 5 Stufen
- Unterschiedliche Melodien intern/extern
- Basisstation - Klingeltöne: 5 Töne
- Basisstation - Ruflautstärke: 5 Stufen

- Basisstation und Ladeschale getrennt
- Basisstation/Hörer-Systemsicherheit (PIN-Code: 4 Ziffern)
- Wahlmodus: MFV und IWW
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern (Speicherlänge: 32 Ziffern)
- SMS ins Festnetz* (Speicher für 15 SMS)
- 3-er Konferenz
- Hörer: An/Aus-Funktion, Tastensperre, Namensvergabe, Uhr, Anzeige von Uhrzeit im Ruhezustand
- Mikrofon Stummschaltung
- Wahlwiederholungsspeicher löschen
- Gesprächsdaueranzeige
- Weckfunktion
- Pausenwahl, einstellbare Flash-Zeit
- Rufnummeranzeige*:
 - Liste angenommener und entgangener Anrufe (40 Einträge)
 - Anrufliste einschließlich Uhrzeit/Datum
 - Namensidentifikation via Telefonbuch
- Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen registriert werden
- Reichweitenwarnung
- Warnung „Niedriger Akku-Ladezustand“
- Induktives Laden
- Passender Klingelton zu Name und Nummer
- Interkom zwischen 2 Mobilteilen

Lieferumfang

- Basis
- Mobilteil
- Ladeschale
- 2 Netzteile
- TAE Kabel, ca. 2,5m
- 2 Akkus: 2x AAA (NiMH)
- Gürtelclip
- Bedienungsanleitung
- Servicekarte

Technische Daten

- Anschlussart: analoges Festnetz
- Funkstandard: DECT, GAP
- Standby-Zeit: ca. 100 Stunden
- Gesprächszeit: ca. 10 Stunden
- Akkus: 2x AAA (NiMH)
- Anschlusskabelänge: 2,5m
- Abmessung:
 - Handteil: (HxBxT) 13,5cm x 5,5cm x 3,4cm (ohne Gürtel-CLIP)
 - x 3,7cm (mit Gürtel-CLIP)
- Reichweite im Freien: max. 700m**

Artikelnummer

- Artikelnummer: 208018
- EAN-Code: 5411519010308

Zubehör

- Ladeschale, Mobilteil

* Sofern vom Netzbetreiber bereitgestellt

**Die übliche Reichweite von DECT Telefonen beträgt im Freien ca. 300 ... 350m, das BeeTel 1000 erreicht im Freien eine Reichweite von ca. 700m. Dies wird durch eine Reihe von Optimierungen und nicht durch eine Erhöhung der Sendeleistung realisiert.

Bitte beachten Sie: Die tatsächlich Reichweite eines DECT-Telefons können Hindernisse im Funkfeld beeinflussen, wie Vegetation und Bauwerke sowie das Wetter.